

## TW-EA515 (b) ELISA VIIHDE -ASETUKSET

- Ohjelmistoversiosta R0\_09b5\_03141010 (13.3.2013) lähtien Elisa Viihde toimii ilman asetusten muutoksia portista 4.
- Tarkista oman laitteesi ohjelmistoversio laitteen hallintaohjelmasta osoitteesta 192.168.0.254 (admin) Tila-sivulta "ohjelmistoversio"-kohdasta
- Päivitä laite tarvittaessa [www.telewell.fi](http://www.telewell.fi) TW-EA515(b) laitteen omalta alueelta ohjelmistopäivitykset-välilehdeltä löytyvän ohjeen mukaisesti
- Vaihtoehtoisesti tee alla olevat asetusten muutokset, joilla Elisa Viihde toimii

Kirjaudutaan laitteen hallintaosoitteeseen selaimella osoitteessa 192.168.0.254 (admin)

- Valitaan valikosta kohta ensisijaiset asetukset / pika-asetukset
- Kohdassa ulkoverkon rajapinta valitaan alasetusvalikosta PVC1 ja klikataan ruksi kohtaan "pois päältä"
- Klikataan tallenna (kun kysyy, käynnistetäänkö uudelleen, valitaan tässä vaiheessa peruuta)

### Pika-asetukset

▶Lähiverkon IP-osoite	<input type="text" value="192.168.0.254"/>
▶Aliverkon peite	<input type="text" value="255.255.255.0"/> ▼
▶Ulkoverkon rajapinta	ADSL/ Internet asetukset ▼ PVC1 ▼ <input type="radio"/> Päällä <input checked="" type="radio"/> Pois päältä <input type="button" value="PVC tiedot"/>
▶Ulkoverkon tyyppi	Ethernet / ATM (RFC 1483 Bridged) ja NAT ▼
▶IP tila	Automaattinen IP-osoite ▼
▶Isäntänimi	<input type="text"/> (Vaihtoehtoinen)
▶Palveluntarjoajan rekisteröity MAC osoite	<input type="text"/> <input type="button" value="Monista"/>
▶Yhteyden hallinta	Automaattinen uudelleenyhdistäminen (Aina päällä) ▼
▶NAT-ominaisuus pois käytöstä	<input type="checkbox"/> Kytke
▶Kehysrakenne	LLC ▼
▶VPI numero	<input type="text" value="0"/> (alue: 0~255)
▶VCI numero	<input type="text" value="100"/> (alue: 1~65535)
▶Ajastuksen tyyppi	UBR ▼
▶Multicast	Poista käytöstä ▼
▶IGMP suodatus	<input type="checkbox"/> Päällä

- Tämän jälkeen valitaan ulkoverkon rajapinta kohdassa alasetusvalikosta PVC0
- VCI-numero kohtaan syötetään 100 (Elisa Viihde)
- Klikataan tallenna ja nyt kun kysyy, käynnistetäänkö uudelleen, valitaan kyllä

## Pika-asetukset

►Lähiverkon IP-osoite	<input type="text" value="192.168.0.254"/>
►Aliverkon peite	<input type="text" value="255.255.255.0"/> ▼
►Ulkoverkon rajapinta	ADSL/ Internet asetukset ▼ PVC0 ▼ <input checked="" type="radio"/> Päällä <input type="radio"/> Pois päältä <input type="button" value="PVC tiedot"/>
►Ulkoverkon tyyppi	Ethernet / ATM (RFC 1483 Bridged) ja NAT ▼
►Aktivoi WWAN varayhteydeksi	<input type="checkbox"/> Päällä Kohde etäpalvelimen IP-osoite: <input type="text"/>
►IP tila	Automaattinen IP-osoite ▼
►Isäntänimi	<input type="text"/> (Vaihtoehtoinen)
►Palveluntarjoajan rekisteröity MAC osoite	<input type="text"/> <input type="button" value="Monista"/>
►Yhteyden hallinta	Automaattinen uudelleenyhdistäminen (Aina päällä) ▼
►NAT-ominaisuus pois käytöstä	<input type="checkbox"/> Kytke
►Kehysrakenne	LLC ▼
►VPI numero	<input type="text" value="0"/> (alue: 0~255)
►VCI numero	<input type="text" value="100"/> (alue: 1~65535)
►Ajastuksen tyyppi	UBR ▼
►Multicast	Poista käytöstä ▼
►IGMP suodatus	<input type="checkbox"/> Päällä

- Odotetaan, että laite käynnistyy uudelleen
- Asetusten muutosten jälkeen Elisa Viihde toimii Ethernet-portissa 4