

TW-EAV510 LAITTEEN WLAN-VERKOT

TW-EAV510 laitteessa on oletus WLAN-verkon lisäksi kolme muuta WLAN-verkkoa. Oletuksena kolme muuta WLAN-verkkoa ovat pois päältä. Verkot saa päälle laitteen hallintaohjelmasta.

- Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan (oletusosoite 192.168.0.254, käyttäjätunnus ja salasana oletuksena admin/admin)

- Valitaan valikosta kohta Asetukset / Langaton verkko / Perusasetukset
 - o Laitetaan ruksi halutun WLAN-verkon "Päälle"-ruutuun. Halutessa myös verkon voi nimetä uudelleen.
 - Mikäli verkkoa ei haluta näkyvän, laitetaan ruksi "Piilotettu"-ruutuun
 - Mikäli samassa verkossa olevien tietokoneiden ei haluta näkevän toisiaan, myös "Asiakkaiden eristäminen" ja "WMM-tuki pois päältä" asetukset tulee laittaa päälle
 - o Kun asetukset ovat muutettu, painetaan Tallenna-painiketta, jotta tiedot tallentuvat

▼ Perusasetukset

Asetukset

Langaton verkko (WLAN)	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
Piilota tukiaseman nimi (SSID)	<input type="checkbox"/> Päälle
Asiakkaiden erottelu	<input type="checkbox"/> Päälle
WMM-tuki pois päältä	<input type="checkbox"/> Päälle
Langattoman verkon Multicast välitys (WMF)	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
Tukiasemanimi	<input type="text" value="TW-EAV510v4-6999"/>
BSSID	00:1E:AB:15:69:9A
Maa	<input type="text" value="FINLAND"/>
Maavalinta	<input type="text" value="0"/>
Sallittujen asiakkaiden määrä	<input type="text" value="64"/> [1-64]

Langaton verkko - Vierailija/Ohjelmalliset tukiasemat

Tukiasemanimi	Piilotettu	Asiakkaiden erottelu	WMM-tuki pois päältä	WMF	Sallittujen asiakkaiden määrä	BSSID	Päälle
<input type="text" value="wl0_Guest1"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="wl0_Guest2"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="wl0_Guest3"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>

Tallenna Keskeytyks

- Seuraavaksi konfiguroidaan salausasetukset kohdassa Asetukset / Langaton verkko / Turvallisuus (oletuksena Guest-verkot ovat avoimia, niissä ei ole salaus päällä)
 - o Valitaan "Valitse SSID" -valikosta haluttu WLAN-verkko
 - o Valitaan "Verkon todennustapa" -valikosta haluttu salaustapa, esim. Mixed WPA2/WPA-PSK
 - o Syötetään haluttu salausavain
 - o Kun kaikki asetukset on syötetty, klikataan tallenna-painiketta, jotta tiedot tallentuvat

▼ Turvallisuus

Jos tukiasema on piilotettu tai MAC-osoitelista on tyhjä, niin WPS2 ei ole käytettävissä.

WPS-asetukset

WPS (Tämän hetkinen: Pois päältä)

Manuaalinen tukiaseman asetus

Valitse nimi tukiasemalle (SSID)

Verkon kättelytapa

Protected Management Frames

WPA/WAPI-salausavain [Valitse tästä näyttääksesi salausavaimen](#)

WPA-avaimen uudistus ja sen aikaväli [0-2147483647]

WPA/WAPI-salaus

WEP-salaus

Tallenna Keskeytyks