

TW-EAV510 v2: LAITTEEN MUUTTAMINEN KOKONAAN REITITTÄVÄÄN TILAAN

1. Kirjaututaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
2. Valitaan kohta asetukset / lähiverkko / ohjelmistorajapintojen yhdistäminen
3. Klikataan rasti bridge-kohdan poista-ruutuun ja klikataan poista

The screenshot shows the 'Asetukset' (Settings) page, specifically the 'Ohjelmistorajapintojen yhdistäminen' (VLAN configuration) section. The 'Ryhmiä eristys' (VLAN isolation) is set to 'Päälle' (On). The 'Ryhmiä määrittäykset' (VLAN definitions) table shows the 'Bridge' group with a checked 'Poista' (Remove) checkbox. The 'Poista' button at the bottom is also highlighted with a red box.

Ryhmän nimi	Poista	Ulkoverkon liittännät	Sisäverkon liittännät	DHCP-palvelimen valmistajatunnus
Default		atm0.1 atm1.1 ptm0.1 atm2.2	P1 P2 P3 TW-EAV510v21F5B	
Bridge	<input checked="" type="checkbox"/>	atm0.2 atm1.2 atm2.1	P4/EWAN	

4. Muutoksen jälkeen kaikki portit ovat reitittävissä tilassa
5. Tämän jälkeen poistetaan vielä sillatut ohjelmistorajapinnat kohdasta Asetukset / Ulkoverkko / Ulkoverkon palvelu -> Klikkataan rasti poista-ruutuihin niiden ohjelmistorajapintojen kohdalle, joissa lukee bridge -> klikataan poista

The screenshot shows the 'Ulkoverkon palvelu' (WAN service) section, specifically the 'ATM-ohjelmistorajapinta' (ATM interface) table. The 'Poista' (Remove) checkbox is checked for the 'atm0.2' and 'atm1.2' entries. The 'Poista' button at the bottom is also highlighted with a red box.

Ohjelmistorajapinta	Kuvaus	Tyyppi	VPI / VCI	Vlan8021p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Palomuuuri	IPv6	Mld	Poista	Muuta
atm0.1	ipoe_0_0_33	IPoE	0 / 33	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Muuta
atm0.2	br_0_0_33	Bridge	0 / 33	N/A	N/A	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä			<input checked="" type="checkbox"/>	Muuta
atm1.1	ipoe_0_0_100	IPoE	0 / 100	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Muuta
atm1.2	br_0_0_100	Bridge	0 / 100	N/A	N/A	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä			<input checked="" type="checkbox"/>	Muuta
atm2.1	br_0_0_35	Bridge	0 / 35	N/A	N/A	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä			<input checked="" type="checkbox"/>	Muuta
atm2.2	ipoe_0_0_35	IPoE	0 / 35	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Muuta