

TW-LTE600: ELISA VIIHDE ADSL-OHJELMISTOLLA

Jos laitetta käytetään ADSL-ohjelmistolla Elisa Viihteessä, tulee tehdä seuraavat asetuksen muutokset, jotta Elisa Viihde toimii

Kirjaudutaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)

1. Valitaan valikosta kohta Asetukset / Ulkoverkko / Ulkoverkon palvelut
2. Klikataan ADSL-rajapinnan perässä olevaa ”muuta”-painiketta
3. Kuvan mukaisella sivulla laitetaan rasti IGMP Multicast päälle-ruutuun
4. Klikataan tallenna

Asetukset			
▼ Ulkoverkon palvelu			
Asetukset			
Tyyppi	IP over Ethernet		
VPI / VCI	0 [0-255] / 100 [32-65535]	Kehysrakenne	LLC/SNAP-BRIDGING
Kuvaus	ipoe_0_0_100		
802.1P-etuoikeus	-1 [Merkitty IP-paketti (tagged): 0-7; Merkitön IP-paketti(untagged): -1]	802.1Q VLAN ID	-1 [Merkitty IP-paketti (tagged): 0-4094; Merkitön IP-paketti(untagged): -1]
Haetaan IP-osoite automaattisesti	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle		
Option 60 Vendor ID			
Option 61 -asiakas tunnus (ID)			
Option 125	<input checked="" type="radio"/> Pois päältä <input type="radio"/> Päälle		
Ulkoverkon (WAN) IP-osoite			
Ulkoverkon (WAN) aliverkonpeite			
Ulkoverkon (WAN) yhdyskäytävän IP-osoite			
Nimipalvelin tiedonhaku (DNS)	<input checked="" type="radio"/> Käytä ulkoverkon (WAN) ohjelmistorajapintaa <input type="radio"/> Käytä kiinteää nimipalvelintietoa (DNS) <input type="radio"/> käyttörajoitus		
Ensisijainen nimipalvelin(DNS 1)	195.195.195.195		
Toissijainen nimipalvelin (DNS 2)	212.5.212.5		
IPv6-palvelun asetus yhteydelle	<input type="checkbox"/> Päälle		
NAT	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle	Fulcone NAT (DMZ)	<input type="checkbox"/> Päälle
Palomuri	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle	IGMP Multicast	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
MTU	1500	MAC-suodatus	
Tallenna			

5. Valitaan seuraavaksi Lisäasetukset / Multicast
6. Muutetaan molempiin oletusarvo-kenttiin luku 2
7. Klikataan tallenna

IGMP	
Asetukset	
Multicast-arvostus	Pois päältä alempi arvo, korkea etuoikeus
Oletusversio	2 [1-3]
Tahdistusväli	125
Tahdistuksen odotusaika	10
Viimeinen liityntäaikaväli	10
Robustness-arvo	60
Maksimimäärä Multicast-ryhmille	25
Maksimimäärä määrä Multicast-ryhmille (IGMPv3)	10 [1-24]
Maksimimäärä Multicast-ryhmiä	25
Nopea poistuminen	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
LAN – LAN (Intra LAN) Multicast	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
Liittyminen IGMP-ryhmään (Fast join) (IPTV)	<input checked="" type="checkbox"/>
MLD	
Oletusversio	2 [1-2]
Tahdistusväli	125
Tahdistuksen odotusaika	10
Viimeinen liityntäaikaväli	10
Robustness-arvo	2
Maksimimäärä Multicast-ryhmille	10
Maksimimäärä Multicast lähteitä (for MLDv2)	10 [1-24]
Maksimimäärä Multicast-ryhmiä	10
Nopea poistuminen	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
LAN – LAN (Intra LAN) Multicast	<input type="checkbox"/> Päälle
Tallenna Keskeytyks	

Muutosten jälkeen laite toimii Elisa Viihteessä ADSL-ohjelmistolla