

TW-LTE600: LAN4-PORTIN MUUTTAMINEN EWAN-PORTIKSI

Kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin / admin)

1. Valitaan valikosta Asetukset / Ulkoverkko / Ulkoverkon palvelu
2. Klikataan "lisää"
3. Laitetaan alla olevan kuvan mukaiset asetukset
 - a. Tyyppi = IP over ethernet
 - b. Kuvaus = ewan
 - c. IGMP Multicast = päälle
 - d. Muuten asetukset kuten oletuksena
4. Klikataan seuraava

Asetukset			
Ulkoverkon portti	Ethernet		
Tyyppi	IP over Ethernet		
Kuvaus	ewan		
802.1P-etu oikeus	-1 [Merkitty IP-paketti (tagged): 0-7; Merkitön IP-paketti(untagged): -1]	802.1Q VLAN ID	-1 [Merkitty IP-paketti (tagged): 0-4094; Merkitön IP-paketti(untagged): -1]
Haetaan IP-osoite automaattisesti	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle		
Option 60 Vendor ID			
Option 61 -asiakas tunnus (ID)			
Option 125	<input checked="" type="radio"/> Pois päältä <input type="radio"/> Päälle		
Ulkoverkon (WAN) IP-osoite			
Ulkoverkon (WAN) aliverkonpeite			
Ulkoverkon (WAN) yhdyskäytävän IP-osoite			
IPv6-palvelun asetus yhteydelle	<input type="checkbox"/> Päälle		
NAT	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle	Fullcone NAT (DMZ)	<input type="checkbox"/> Päälle
Palomuuri	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle	IGMP Multicast	<input checked="" type="checkbox"/> Päälle
MTU	1500	MAC-suodatus	
Seuraava			

5. Klikataan ipoe_eth3/eth3.1 (sekä oletusreititettäväksi) ja siirretään vasemmalle näytävästä nuolesta vasemmanpuoleiseen laatikkoon
6. Klikataan seuraava

▼ Oletusreitit / Nimipalvelut (DNS)	
Oletusreitit	
Valitut oletusyhdyskäytävät	Saatavissa olevat reititetyt ulkoverkon ohjelmistorajapinnat
USB3G0	ipoe_eth3/eth3.1
Nimipalvelut (DNS)	
<input checked="" type="radio"/> Käytettävissä olevat ulkoverkon ohjelmistorajapinnat <input type="radio"/> Kiinteä nimipalvelinosoite <input type="radio"/>	
Valitut nimipalvelin ohjelmistorajapinnat	Käytettävissä olevat ulkoverkon ohjelmistorajapinnat
USB3G0	ipoe_eth3/eth3.1
Ensisijainen nimipalvelin(DNS)	
Toissijainen nimipalvelin(DNS)	

7. Ethernet-liittymä ilmestyy ulkoverkon palveluihin ja muutoksen jälkeen LAN4-portti toimii EWAN-porttina

Ulkoverkon palvelu											
Ethernet-liittymä											
Ohjelmistorajapinta	Kuvaus	Tyyppi	Vlan8021p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Palomuuuri	IPv6	MId	Poista	Muuta
eth3.1	ewan	IPoE	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Muuta
3G/4G/LTE-ohjelmistorajapinta											
Ohjelmistorajapinta	Kuvaus	Puhelinnumero	APN	Käyttäjänimi	NAT	Palomuuuri	Yliheitto vikatilanteessa	Muuta			
USB3G0		*99***1#	opengate		Päälle	Päälle	Pois päältä	Muuta			
<input type="button" value="Lisää"/> <input type="button" value="Poista"/>											

Tietoa laitteesta	
Laitteen tiedot	
Malli	TW-LTE 600 Dual Sim Wifi Router
Palvelimen nimi	Telewell
Järjestelmäaika	0D 0H 11M 22S
Pvm/aika	Fri Feb 6 10:50:02 2015 <input type="button" value="Tahdistä"/>
Ohjelmistoversio	2.32c.7-14.da10
Lähiverkon IPv4 IP-osoite	192.168.0.254
Lähiverkon IPv6 Ip-osoite	fe80::21e:abff:fe05:6d30/64
MAC-osoite	00:1e:ab:05:6d:30
Langattoman verkon ohjelmisto	6.30.102.7.cpe4.12L08.4
Internet(WAN)	
Oletusyhdyskäytävä / IPv4 IP-osoite	eth3.1 (Ethernet) / 192.168.2.8
Yhteyksiaika	00:03:37
Ensisijainen nimipalvelin	192.168.2.254
Toissijainen nimipalvelin	0.0.0.0
IPv6 yhdyskäytävä / IPv6 IP-osoite	