

## **TW-EAV510 Wifi 6Ax, Mesh (4G /5G option) , xDSL modeemi, reititin, palomuri**

**Soveltuu kaikkien operaattoreiden yhteyksille.**

Sim -korttipaikka (Täysikokoinen Sim -kortti)

4G/5G on optio joka valitaan tilattaessa ja kokoon pano tapahtuu suomessa.

- **Mahdollisuus lisätä tulevia 4G/5G moduuleita, 2 kpl antenneja 4G -yhteydelle (SMA kiinnitys), 4 x Wi-Fi 2.4/5Ghz antennit ovat molempien antennien sisällä.**

4G lisäoptio --> valitse tämän linkin kautta muodostuva paketti

5G lisäoptio --> valitse tämän linkin kautta muodostuva paketti

**Automaattinen kuorman tasaus;** Kuitu, Ethernet, VDSL2, ADSL2, 4G liittymien välillä käyttäjän valintojen mukaan.

**Käyttökohteet koti ja toimisto:** Internet -yhteydet, pelaaminen, pankkiyhteydet, sähköposti, YouTube, Netflix, ym. viihde -palvelut langattomasti ja langallisesti palomuri.

Automaattinen ADSL2+- ja VDSL2 -tuki, 5 x 1GB ethernet. Wi-Fi tukiasema 1200 Mbps 5 GHz ja 2.4 GHz, kaistanjakotoiminteella.

**Yhteensopivuus: kaikki käyttöjärjestelmät, ADSL, VDSL, 4G, Wi-Fi, Ethernet ja valokuitu yhteydet.**  
**Yhteensopiva Freedom palvelun kanssa**

## **Tekniset tiedot**



## Laitteiston tekniikka

### **- Automaattinen kuormantasaus aktiivisten**

#### **Internet -yhteyksien välillä**

**( Asetukset -- >Reititys--> (Valitse haluttu Internet -yhteyksien järjestys ja aseta Kuormantasaus päälle) + valitse talleta**

- Realtek moniydinprosessori (1000Mhz)
- Avoin Linux Telnetin kautta jos Telnet on laitettu päälle ACL -toiminnossa ( Telnet / LAN) sallittu
- Automaattinen VDSL2-tuki 35b-8B (300Mb / 100 mb)
- Automaattinen ADSL2+ / Annex A/M -tuki 24 Mb / 3 Mb
- Oletuksena laitteen palomuuuri estää kaiken saapuvan liikenteen (ellei lähde omasta verkosta)
  
- Optio - 4 x Wi-Fi 2.4/5Ghz antennit ovat molempien antennien sisällä.
- Optio ulkoiset 4G/5G-antennia (vaihdeettavat antennit- SMA )
  
- 4 x 10/100/1000 Mbps LAN-porttia
- 1 x 10/100/1000 Mbps LAN/WAN-portti
- Layer 3 -tason kaistanjako kaikkien käytössä olevien Internet-yhteyksien kautta

### **4G/5G (jos 4G tai 5G moduuli tialttu ja asennettu)**

- SIM-korttipaikka LTE/4G/3G-yhteyksille (liittymä hankittava erikseen), tavallinen SIM-kortti (ei NanoSIM- tai MicroSIM)
- automaattinen ulkoverkon konfiguraatio (laitteen asetuksia ei tarvitse määritellä mitenkään, mikäli LTE/4G/3G-liittymän APN-tietona on internet)
- **Maksiminopeus 800 Mbit/s / 200 Mbit/s**
- **Taajuusalueet: --> Katso alueen lopussa oleva tiedot; LTE -tuetut taajuudet**

## **VDSL2**

- G.993.2 (VDSL2) -protokolla
- PTM- ja ATM-tila mukaan lukien "dual latency"
- Annex A ja Annex B
- Tuetut profiilit: 8a/b/c/d, 12 a/b, 17a,30a,35b
- US0
- DELT
- Bitswap, SRA ja SOS/ROC
- FEXT equalized UPBO
- DYING GASP
- INM
- G.INP (Framing type 1)
- G.vector

- Virtual noise
- Mac spoofing

### **ADSL-protokollat**

- G.992.5 (ADSL2+), G.992.3 (ADSL2), G.992.2 (G.Lite), G.992.1 (G.dmt)
- Ansi T1.413
- ATM/PTM-tila
- Annex A/L/M
- L2 virranhallinta
- DELT
- Bitswps ja SRA
- INM
- PhyR ja G.INP (framing type 1)
- Virtual noise
- automaattinen linjakonfiguraatio (laitteen asetuksia ei tarvitse määrittellä mitenkään seuraavien operaattoreiden normaalissa ADSL-liittymissä: Sonera, Elisa, Saunalahti, DNA, Finnet)
- automaattinen IPTV/pelikonsolituki portissa 4
- Mac spoofing

### **WLAN**

- automaattinen 1600 Mbps Wlan-tukiasema (tukiaseman nimi ja salausavain merkitty laitteen pohjaan)
- kolmen erillisen vierasverkon tuki
- Maksimi Wlan-asiakasmäärä 64
- 5 Ghz ja 2.4 Ghz, käytettävissä samanaikaisesti

### **VPN**

- PPTP, L2TP, OpenVPN, IPSec, GRE

### **3G/4G/LTE**

- SIM normal size LTE/4G/3G (Operator deal needed separately)
- Auto APN, oletus APN=internet
- Maksimi nopeus 800 Mbit/s / 200 Mbit/s ,