

TW-EA510 V3 (C) 3G/4G JA SONERA IPTV-ASETUKSET

- Kytetään Ethernet-johto TW-EA510 v3 (c) 3G/4G laitteen Ethernet-porttiin nro 1
- Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (käyttäjätunnus admin, salasana admin)
- Laitteessa tulee olla päivitetty ohjelmistokoodi 2.04b-7.10 (2.1.2013) tai uudempi
 - o Mikäli laitteessa on vanhempi ohjelmisto, päivitä laite www.telewell.fi laitteen alueelta löytyvällä ohjelmistokoodilla
- Kun laite on tarvittaessa päivitetty, valitaan valikosta kohta Asetukset / Ulkoverkko / Ulkoverkon profiili
- Valitaan alavetovalikosta kohtaan "valitse IP TV profiili operaattorin mukaisesti" nro 17 ja klikataan "valitse"
 - o Ko. asetukset on alla olevan kuvan mukainen

▼ Ulkoverkon-profiili (WAN)

Tiedot

profiilin portti	ADSL ▼		
Valitse IP TV profiili operaattorin mukaisesti	17: 2 PVC(0/33,0/35); Port #1/2/3(Router), #4(Bridge) ▼ Valitse		
Protokolla	MPoA (RFC1483/RFC2684, Multiprotocol Encapsulation over AAL5) ▼		
kuvaus	VPI / VCI	0 / 33	kehysrakenne
Kehysrakenne	Sillattu ▼	NAT	<input checked="" type="checkbox"/> Toiminto päälle
IP (0.0.0.0: Auto)	0.0.0.0	Aliverkonpeite	255.255.255.0
Haetaan nimipalvelin tiedot	<input checked="" type="checkbox"/> Automaattinen	Ensisijainen	
Mac-osoitteen muutos	<input type="checkbox"/> Toiminto päälle		
IPv6	<input type="checkbox"/> Toiminto päälle		

Lisää Muuta / Poista

Muuta	Protokolla	Ohjelmistorajapinta	kuvaus	VPI	VCI	kehysrakenne	NAT	IP	IPv6	Poista
<input checked="" type="radio"/>	MPoA	wan_main		0	33	LLC	Toiminto päälle	0.0.0.0		
<input type="radio"/>	Sillattu	bridge_1		0	35	LLC				<input type="checkbox"/>

- Odotetaan, että asetukset on tallentunut ja tämän jälkeen klikataan vielä hallintaikkunan oikeasta alareunasta "Talleta asetukset" ja vielä "Talleta"
- Nyt laitteeseen on konfiguroitu asetukset, joilla Soneran IPTV toimii. Sammuta laitteesta hetkeksi virrat ja anna laitteen käynnistyä uudelleen. Odota, kunnes laite on noussut linjalle ja DSL- ja Internet-valot syttyvät.
- Kun Internet-valo on syttynyt TW-EA510 v3 (c) 3G/4G laitteeseen, kytke Soneran IPTV digiboksi TW-EA510 v3 (c) 3G/4G laitteen Ethernet-porttiin nro 4 ja kytke virrat digiboksiin päälle.
- Odota, että digiboksi käynnistyy ja yhteys muodostuu