

TW-EAV510 SONERA VIIHDE VDSL-LIITTYMÄSSÄ

Jos Sonera Viihde ei toimi VDSL-liittymässä oikein, alla olevasta asetuksesta voi olla apua

Kirjaututaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)

Valitaan kohta lisäasetukset / Ulkoverkko

- poistetaan ptm0.3 ->poista-ruutuun rasti ja klikataan poista

Ulkoverkon asetukset

Valitse Lisää, Poista tai Muokkaa konfiguroidaksesi ulkoverkon palveluita.

Liitäntä	Selitys	Tyyppi	Vlan8021p	VlanMuxId	VlanTpid	IGMP-välityspalvelin	IGMP-lähde	NAT	Palomuuri	IPv6	MLD-välityspalvelin	MLD-lähde	Poista	Mu
atm0.1	ipoe_0_0_33	IPoE	N/A	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Mu
atm1.1	ipoe_0_0_100	IPoE	N/A	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Mu
atm2.2	ipoe_0_0_35	IPoE	N/A	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Mu
ptm0.1	ipoe_0_1_1	IPoE	N/A	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Mu
ptm0.3	ipoe_0_1_1.252	IPoE	1	252	0x0	Päälle	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä	<input checked="" type="checkbox"/>	Mu
usbo3g0	3G_LTE0	Suora	N/A	N/A	N/A	Pois päältä	Pois päältä	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä		
ppp03g0	3G_LTE0	PPP	N/A	N/A	N/A	Pois päältä	Pois päältä	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä		

Lisää Poista

- klikataan lisää
- Valitaan ptm0/(0_1_1) -> seuraava

Ulkoverkon ohjelmistorajapintojen konfigurointi

Valitse layer 2 -tason ohjelmistorajapinta

ptm0/(0_1_1) ▼

Takaisin

Seuraava

- Valitaan bridging ja etuoikeus 1 ja VLAN ID 252 -> seuraava

Ulkoverkon asetukset

Valitse ulkoverkon tyyppi:

- PPP over Ethernet (PPPoE)
- IP over Ethernet
- Bridging
- Salli IGMP Multicast lähde
- Salli MLD Multicast lähde

Kuvaus:

Merkitty liikenne (tagged), anna 802.1P etuoikeus ja 802.1Q VLAN ID.

Merkitymätön liikenne (untagged), aseta -1 molempiin kenttiin 802.1P etuoikeus ja 802.1Q VLAN ID.

802.1P Etuoikeus [0-7]:

802.1Q VLAN ID [0-4094]:

Valitse VLAN TPID:

1
252
Valitse TPID ▼

Takaisin

Seuraava

© Telewell Oy. All rights reserved.

- Käytä / tallenna
- Uusi ulkoverkon liitännä muodostuu
- Valitaan kohta Lisäasetukset / ohjelmistorajapintojen yhdistäminen -> lisää
- Ryhmän nimi = bridge
- Saatavilla olevat ulkoverkon liitännät -> vasemmalle siirretään ptm0.2
- Saatavilla olevat lähiverkon liitännät -> vasemmalle siirretään LAN4
- Tallenna

TÄRKEÄÄ JOS VENDOR ID ON KONFIGUROITU TIETYLE ASIAKASITTEELLE, UUDELLEENKÄYNNISTÄ MÖ

Ryhmän nimi:

Ryhmitellyt ulkoverkon liitännät

br_0_1_1.252/ptm0.2

->

<-

Saatavilla olevat ulkoverkon liitännät

ipoe_0_0_33/atm0.1
ipoe_0_0_100/atm1.1
ipoe_0_0_35/atm2.2
ipoe_0_1_1/ptm0.1

Ryhmitellyt lähiverkon liitännät

LAN4

->

<-

Saatavilla olevat lähiverkon liitännät

LAN2
LAN3
LAN1
TW-EAV510-BR4769

Automaattisesti lisää asiakkaillesi

Muutoksen jälkeen kytketään Sonera Viihde LAN4-porttiin

