

## TW-EAV510: WLAN GUEST-VERKON ERISTÄMINEN

Laitteen ohjelmistoversio tulee olla vähintään 4\_01. Mikäli laitteessa on vanhempi ohjelmisto, päivitä laite ensin uudempaan ohjelmistoon [www.telewell.fi](http://www.telewell.fi) TW-EAV510 laitteen alueelta, ohjelmistopäivitykset –välilehdeltä löytyvän ohjeen mukaisesti.

Vaihe 1: Kirjaudutaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)

Vaihe 2: Valitaan kohta Wireless / Basic. Klikataan rasti ruutuun “SSID Isolation” ja klikataan rasti sen Wireless Guest -verkon kohdalle, joka halutaan valita. -> klikataan apply/save

### Wireless -- Basic

This page allows you to configure basic features of the wireless LAN interface. You can enable or disable the wireless name (also known as SSID) and restrict the channel set based on country requirements. Click "Apply/Save" to configure the basic wireless options.

- ☒ Enable Wireless
- ☐ Hide Access Point
- ☐ Clients Isolation
- ☒ SSID Isolation
- ☐ Disable WMM Advertise
- ☒ Enable Wireless Multicast Forwarding (WMF)

SSID:

BSSID:

Country:

Max Clients:

### Wireless - Guest/Virtual Access Points:


Enabled	SSID	Hidden	Isolate Clients	Disable WMM Advertise	Enable WMF	Max Clients	BSSID
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="wl0_Guest1"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	72:1E:AB:50:00:09
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="wl0_Guest2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="wl0_Guest3"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="16"/>	N/A

Vaihe 3: Valitaan kohta Advanced Setup -> Interface Grouping ja klikataan “add”. Syötetään “Group name” –kohtaan Guest-Network ja siirretään LAN interface – kohdassa wl0-Guest1 vasempaan laatikkoon. WAN interface –kohtaan ei tarvitse tehdä muutoksia. -> klikataan apply/save


**IMPORTANT** If a vendor ID is configured for a specific client device, p

Group Name:


Grouped WAN  
Interfaces



Available WAN  
Interfaces



Grouped LAN Interfaces



Available LAN Interfaces



Telewell®