

Laite A

▼ IPsec

IPsec-asetukset

L2TP / IPsec Päälle

Yhteyden tila	testi1	Ulkoverkon ohjelmistorajapinta	3G0/usb0	IP-versio	IPv4
Paikallinen verkko	Aliverkko	IP-osoite	192.168.1.100	Aliverkonpeite	255.255.255.0
Kohteen turvayhdyskäytävä	46.132.16.49	<input type="checkbox"/> Anonyymi			
Kohdeverkko	Aliverkko	IP-osoite	192.168.0.100	Aliverkonpeite	255.255.255.0
Avainten vaihtotapa	IKE	IPsec-protokolla	ESP		
Jaettu avain	123456789				
Paikallisen tunnuksen tyyppi	Oletus	Tunnuksen sisältö			
Kohteen tunnuksen tyyppi	Oletus	Tunnuksen sisältö			

Vaihe 1

Tila	Päällytyntä				
Salausalgoritmi	3DES	Integrointialgoritmi	MD5		
DH-ryhmä	MODP1024(DH2)	SA-voimassaoloaika	480	Minuutit [60-1440]	

Vaihe 2

Salausalgoritmi	3DES	Integrointialgoritmi	MD5		
DH-ryhmä	tyhjä	IPsec-voimassaoloaika	60	Minuutit [60-1440]	
Yhdeyden päällä pysyminen	tyhjä				
MTU	0	(0 : Oletus)			

Tallenna

Laite B

▼ IPsec

IPsec-asetukset

L2TP / IPsec Päälle

Yhteyden tila	testi1	Ulkoverkon ohjelmistorajapinta	3G0/usb0	IP-versio	IPv4
Paikallinen verkko	Aliverkko	IP-osoite	192.168.0.100	Aliverkonpeite	255.255.255.0
Kohteen turvayhdyskäytävä	176.93.1.7	<input type="checkbox"/> Anonyymi			
Kohdeverkko	Aliverkko	IP-osoite	192.168.1.100	Aliverkonpeite	255.255.255.0
Avainten vaihtotapa	IKE	IPsec-protokolla	ESP		
Jaettu avain	123456789				
Paikallisen tunnuksen tyyppi	Oletus	Tunnuksen sisältö			
Kohteen tunnuksen tyyppi	Oletus	Tunnuksen sisältö			

Vaihe 1

Tila	Päällytyntä				
Salausalgoritmi	3DES	Integrointialgoritmi	MD5		
DH-ryhmä	MODP1024(DH2)	SA-voimassaoloaika	480	Minuutit [60-1440]	

Vaihe 2

Salausalgoritmi	3DES	Integrointialgoritmi	MD5		
DH-ryhmä	tyhjä	IPsec-voimassaoloaika	60	Minuutit [60-1440]	
Yhdeyden päällä pysyminen	tyhjä				
MTU	0	(0 : Oletus)			

Tallenna

Molempien laitteiden asetukseen laitetaan vielä rasti "aktiivinen"-kohtaan

Tunnelien tila							
Aktiivinen	L2TP	Yhteyden tila	Paikallinen verkko	Kohdeverkko	Kohteen turvayhdyskäytävä	Poista	Muuta
<input checked="" type="checkbox"/>		testi1	192.168.0.100 / 255.255.255.0	192.168.1.100 / 255.255.255.0	176.93.1.7	<input type="checkbox"/>	Muuta

Lisää Poista

Kun molempien laitteiden asetukset on luotu, muodostuu IPsec-yhteys kahden laitteen välille

