

## TW-LTE/4G/3G CAT 4 modeemi

Käyttökohteet koti ja toimisto: Windows , Mac ja Linux -käyttöjärjestelmät  
Internet -yhteydet, pelaaminen , pankkiyhteydet, sähköposti, Youtube, Netflix,  
ym. viihde -palvelut langattomasti ja langallisesti ja TeleWell -modeemien /  
reittimen kanssa jaettuna Internet -linkkinä. Käytettävä SIM; U-SIM

Soveltuu TW-EAV510 AC mallien USB portissa käytettäväksi



## Tekniset tiedot

- **Operaattorivapaa (ei lukittu)**
- CAT 4 mallissa Induktioa liitäntäjohtolla SMA -kytkentä katolle menevään antenniin (ostettava erikseen)  
Edellisessä cat 3 mallissa CNG 9 liityntä)
- Piirisarja **Huawei E3372 tai MDM 9225**
- **LTE: 800/1800/2600 MHz**
- GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
- **UMTS: 900/2100 MHz**
- LTE-latausnopeus 100 Mbps cat 3 malli , uudessa CAT 4 mallissa 150Mbps, lähetysnopeus 50Mbps
- HSPA / Dual Carrier latausnopeus 42Mbs, lähetysnopeus 5,76Mbps
- WCDMA-latausnopeus 384kbps, lähetysnopeus 384kbps
- Verkonvalinta on automaattinen kuten myös operaattorin valinta
- **Tuetut käyttöjärjestelmät:Windows Xp, Vista , Windows 7, 8/8.1, 10, Mac 10.5-10.11**  
**CAT 4 tukee myös Mac Osx 10.12.4/5 versiota (Intel-alusta), Linux - Ubuntu 14.04 32/64 Bittinen,CAT**

#### **4 mallin Linux tuki tulee myöhemmin**

- Automaattinen asennusohjelma Windows ja Mac -koneille
- Käytä tavallista SIM-korttia (EI nanoSIM tai MicroSim, eikä adapterilla)

**Paketissa mukana: TW-LTE/4G/3G CAT 4 modeemi, asennusohjelma USB muistissa.  
(USB kaapeli ,antenni adapteri ja ulkoinen antenni hankittava erikseen)**

EAN-koodi: 64 3001092 919 2