

TeleWell 5G modeemi, LTE cat 16 ja 5G jopa 1.2Gbps nopeus Windows 10 USB 3.0 , Uusi SDX62 5G modeemi- "malli B"

Uusi TeleWell LTE 5G modem (USB 3.0) jossa vakiona LTE cat 16 tuki, **Nyt uusi SDX62 5G NSA/SA moduuli**

Vastaanottonopeus 1200 Mbps (maksimi)

Lähetysnopeus 300 Mbps (Maksinimi)

Nopeus riippuu operaattorin sopimuksesta ja verkon kuuluvuudesta

Soveltuu TW-EAV510AC-B mallin kanssa

käytettäväksi ja Linux Ubuntu 20.04 Mbim mode (Ubuntu 20.10 sisältää virheen kernelissä 5G laite tukeen)

Soveltuu Windows 10 USB 3.0 käyttöön, Ubuntu 20.04 käyttöön; katso linkistä [Ubuntu nopeudet 5G DNA yhteydellä](#)

Mitat: ilman antenneita ;leveys 12cm, pituus 9 cm, korkeus 2cm

Mitat : antennit 4kpl SMA : leveys 16cm, pituus 13 cm, korkeus 21cm

Huomaa! Ulkoantennin kanssa omia antenneita ei käytetä

Tekniset tiedot

[Tietoa 5G verkon käyttäjille](#)

Taajuuksien [säätö AT -komentoportin kautta](#) Windows ajureille



Frequency	
5G NR	n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n40,n41,n66,n71,n77,n78,n79
LTE-TDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
WCDMA	B1/B2/B3/B4/B5/B8